


COMBIVOX / Simplya Video



SMARTWEB



WI-FI WAN



Tastiera-monitor a colori Wi-Fi touch screen per antifurto, videoallarmi e domotica



VIDEOALLARMI inviati a distanza, generati tramite associazione di sensori e telecamere IP



Gestione utente semplice e intuitiva delle funzioni domotiche

DESCRIZIONE

Simplya Video è l'esclusiva tastiera 8" Wi-Fi touch screen di Combivox, compatibile con centrali Amica, Elisa, Eva e Wilma per una gestione integrata delle funzioni Antifurto, Videosorveglianza e Domotica.

Dal design elegante e ultrapiatto Simplya Video si integra perfettamente in ogni ambiente. La sua moderna interfaccia grafica ad icone rende semplice ed intuitiva la gestione utente di tutte le funzioni. Infatti, è sufficiente sfiorare le icone presenti sul display (es. antifurto, luci, comandi, scenari, etc.) e navigare nelle varie schermate per eseguire rapidamente varie operazioni come inserire/disinserire le singole aree del sistema, escludere/includere le zone, attivare/disattivare comandi, luci/tapparelle e scenari, visualizzare le telecamere, ecc..

Ad ulteriore semplificazione delle operazioni quotidiane, la grafica delle pagine può essere personalizzata attraverso la creazione di tasti di accesso rapido alle funzioni (ad es. tasti comando e scenari che appaiono sovrapposti in trasparenza su differenti schermate).

Per il collegamento alla centrale necessita dell'interfaccia di rete Smartweb e del modulo Combivox Wi-Fi Wan (vedi configurazione).

GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA

SIMPLYA VIDEO è, inoltre, un monitor per la visualizzazione in tempo reale di fino a 8 telecamere IP (in QUAD o per singola telecamera), ed allo stesso tempo, un dispositivo di videoregistrazione in grado di creare **videoallarmi**. Infatti, effettuando l'associazione telecamera-zona, sarà possibile ricevere videomessaggi su evento di centrale (allarme e manomissione) con una pre-registrazione (PREALLARME) di 10 secondi e una registrazione POST-ALLARME di fino a max 30 secondi (totale registrazione di 40 secondi). Questa esclusiva funzione permette di visualizzare sia i secondi precedenti che quelli successivi all'evento, in modo da poter discriminare eventuali falsi allarmi. I videoallarmi vengono memorizzati nello storage interno e sono consultabili in qualsiasi momento e, se opportunamente programmati, possono essere inviati a distanza, come allegati email, su qualsiasi terminale (Smartphone, tablet, PC).

SIMPLYA VIDEO è, anche, dotata di una videocamera integrata (Home Camera), associabile a zone-allarmi, per l'invio di video allarme.

SIMPLYA VIDEO è compatibile con il videoregistratore di rete **NVR Combivox Recordia Plus** per la gestione fino a 16 telecamere IP Combivox.

FUNZIONI DOMOTICHE

Alle funzioni domotiche per il controllo di luci, comandi e clima (necessari i relativi moduli da integrarsi con il sistema antifurto se predisposto) si accede dai relativi menù:

- dal menù **LUCI** è possibile gestire l'accensione o lo spegnimento delle luci con comando ON/OFF;
- dal menù **COMANDI** è possibile l'accensione o lo spegnimento di dispositivi diversi dalle luci (es. irrigazione, apertura/chiusura tapparelle motorizzate, apertura cancello, ecc.);
- dal menù **AMBIENTI** è possibile gestire la climatizzazione o il riscaldamento di uno o più ambienti attraverso l'uso di sensori di temperatura su BUS RS485 (funzione disponibile solo per centrali della serie Amica) e/o individuare per zona (es. salone, cucina, tavernetta, garage, ecc.) le singole attuazioni (es. luce, comando tapparella motorizzata o cancello, regolazione della climatizzazione, ecc.);
- dal menù **SCENARI** è possibile eseguire differenti attività, relative all'Antifurto ed alla Domotica (inserimenti di aree, accensione luci, attivazione comandi, ecc.), sotto un unico tasto-funzione, in modo da rendere estremamente semplificata la gestione.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	5,0 Vcc
Corrente di alimentazione	2 A
Display a colori: - tipo - dimensioni - formato	LCD IPS 8 " 1024 x 768 px
Wi-Fi	802.11 g/b/n
Telecamera interna	2,0 Mpx
Supporto telecamere: - collegamento diretto telecamere - collegamento Recordia Plus	max 8 telecamere IP MJPEG/JPEG max 16 telecamere IP Combivox
Video allarmi - preallarme - durata - formato video - numero registrazioni contemporanee	10 secondi fissi max 40 secondi (10s preallarme + fino a 30s postallarme programmabile) MP4 max 2 (i video saranno realizzati ed inviati 2 per volta, mantenendo il riferimento temporale relativo all'evento)
- supporto di memorizzazione	memoria interna/supporto SD
Dimensioni (L x H x P)	251 x 204 x 20 mm

Configurazione sistema con Simplya Video



Simplyavideo -dicembre2016

CONFORME ALLA NORMATIVA EUROPEA EN-50131-4

RIVENDITORE AUTORIZZATO

MADE IN ITALY

70021, Acquaviva delle Fonti (Ba),
Via Vito Giorgio Lotto 126 ZI
Tel. +39 080.4686111 (15 linee r.a.)
Fax +39 080.4686139
HelpDesk +39 080.4686551
www.combivox.it

COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.